

消費電流・内部抵抗・電圧降下一覧表

電圧計

最大目盛値 または入力値	消費電流または内部抵抗										
	WSC-52, WSC-65, WSC-70, WSC-85, WSC-75, WSC-102, WSE-102		WSC-80H		WSE-110K, WSE-4K						
	直流	交流	直流	交流	直流	変更後	交流	変更後			
10 ～ 50mV(アンプ内蔵)	1M Ω	アンプ内蔵の場合 1M Ω アンプ内蔵の場合 1M Ω	1M Ω	アンプ内蔵の場合 1M Ω	1M Ω	5mA					
60mV	2mA		1mA		2mA						
100mV	1M Ω		アンプ内蔵の場合 1M Ω		アンプ内蔵の場合 1M Ω						
200mV	1mA										
300mV ～ 1V	1mA	330μA	1mA	330μA	1mA		330μA	廃止			
3 ～ 5V									670μA	670μA	670μA
10 ～ 50V									1.1mA	1.1mA	1.1mA
75V 以上											
DC1 ～ 5V (アンプ内蔵)	1M Ω		1M Ω		1M Ω	廃止					
DC1 ～ 5V	250μA		250μA		250μA	300μA					

電流計

最大目盛値 または入力値	消費電流または内部抵抗										
	WSC-52		WSC-65, WSC-70, WSC-85, WSC-75, WSC-102, WSE-102		WSC-80H		WSE-110K, WSE-4K				
	直流	交流	直流	交流	直流	交流	直流	変更後	交流	変更後	
10 ～ 50μA (アンプ内蔵)	10mV		10mV		10mV		10mV	廃止			
100μA	2400 Ω	2V 以下	3300 Ω	2V 以下	1600 Ω	2V 以下	10mV	廃止			
200μA	1090 Ω		1650 Ω		330 Ω		1700 Ω	廃止	2V 以下	廃止	
500μA	242 Ω		380 Ω		85 Ω		250 Ω	800 Ω	2V 以下		
1mA	120 Ω		120 Ω		20 Ω		90 Ω	160 Ω			
3 ～ 30mA	60mV	2.2V 以下	60mV	2.2V 以下	60mV	2.2V 以下	60mV	200mV (3mA) 60mV (5mA ～ 750A)	2.2V 以下		
50mA ～ 5A		1VA 以下		1VA 以下		1VA 以下			1VA 以下		
10 ～ 150A		2VA 以下		2VA 以下		2VA 以下			2VA 以下	2VA 以下	
300 ～ 750A		5VA 以下		5VA 以下		5VA 以下			5VA 以下	5VA 以下	5VA 以下
DC4 ～ 20mA	6 Ω		6 Ω		6 Ω		6 Ω				

10A 以上は、直流の場合、分流器を接続した状態です。交流の場合、変流器を接続した状態です。

アクリルカバータイプ

額縁カバータイプ

エッジワイスタイプ

広角度タイプ

消費電流・内部抵抗・電圧降下一覧表

アクセサリ

結線図